

MGF Jordingsstenger 43mm

Betjeningsstengene type MGF er hule og er kun tiltenkt til bruk ved jording. Skal ikke benyttes på spenningsførende anlegg.

Bruk:

- Betjeningsstang skal kun betjenes ved å holde bak markeringsringen.
- Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader.
- Kontroller også at merkingen er godt leselig og at markeringsring, skrubeslag og eventuelt regnskjørt ikke er skadet.
- Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytende på stangoverflaten.



Vedlikehold:

- Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finish. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type G-624 elnummer [8874019](#). Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer.
- Silikonservietter kan også benyttes elnummer [8872628](#).
- Alternativt er renseserviett fra [Polywater designet for AUS verktøy](#).
- Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres. Riper repareres ved at stangen slipes ned med slipeduk eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stangen glansfornyende elnummer [8874024](#) med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonsslakk. Etter 24 timers herdetid poleres betjeningsstangen med silikonvoks type G-624.

Oppstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres. Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

Oppbevaring:

Betjeningsstenger bør oppbevares tørt i egnet system som [Toolflex](#) og i egnet [futtel](#).

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Product type
2878784	MGF Jordingsstang 24kV 1,25m lang, MGF topp	MGF 125 24 kV
2878785	MGF Jordingsstang 72,5kV 1,5m lang, MGF topp	MGF 150 72,5 kV
2878786	MGF Jordingsstang 145kV 2,5m lang, MGF topp	MGF 250 145 kV
2878787	MGF Skjøtestang 1,5m lang	MGF 150A
2878788	MGF Skjøtestang 2,5m lang	MGF 250B