

## Overgangsleder Al/Cu 16-50

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm<sup>2</sup> RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.



Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tverrsnitt 16 til 50mm<sup>2</sup>. Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm<sup>2</sup>)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

Vare-/El nummer	Produktnavn
1263987	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Sort 375mm.
1263988	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Grå 375mm.
1263989	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Brun 375mm.
1263990	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Sort 700mm.
1263991	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Blå 375mm.