

Produktnavn	Faseprøver 4-230kV 50Hz for utendørs bruk og 4-36kV innendørs bruk
El nummer	8880147
Produkttype	TAG 5000S
GTIN	7070701184999
ETIM-klasse	EC002784



PRODUKTBESKRIVELSE

Trådløs faseprøver som er enkel i bruk.
Faseprøveren har en innebygd testkrets som tester batteritilkobling, de interne kretsene og terskelverdien.
Enheten har en autofunksjon som slår av enheten hvis det blir glemt.
Den har også en autofunksjon som gjør at enheten slår seg på ved berøring av spenningsførende hvis brukeren har glemt å skru på enheten.

TAG 5000S faseprøver kan brukes på alle typer 3-fase nett, fra 4 til 230 kV 50Hz. Ved bruk på innendørs anlegg må det brukes forlengelsesprober som er for 4-36kV 50Hz.

- Leveres med tre forskjellige par antenner:
- 1 par 40 mm V-formet antenner
 - 1 par 60 mm kroker
 - 1 par rette antenner

Faseprøveren må brukes sammen med isolerte stenger som er tilpasset spenningsnivå. Passer betjeningsstenger med ABC hode.
Kan også brukes på andre betjeningstenger ved bruk av adapter.
Senderenheten (Grå) indikerer spenning ved lyd- og lyssignaler, den sender deretter informasjon om faserekkefølgen til mottakeren (hindringer som dører vegger o.l. vil ikke hindre signalene).
Mottakeren (Blå) måler fasevinkelen og sammenligner med mottatte signaler.

Kan brukes i all slags vær.

Rekkevidde i friluft minimum 25 m.

Faseprøveren leveres i beskyttelseskoffert.

Dimensjoner

Lengde	390 mm
Høyde	120 mm
Bredde	265 mm
Vekt	4 800 g

Tekniske spesifikasjoner -Spenningsdetektorer og faseprøver

Spenningsnivå	4-230 kv utendørs og 4-36 kv innendørs
Frekvens	50 Hz
For utendørs bruk	Ja
Bruksområde	innen- og utendørs
Materiale	polykarbonat
Strømkilde	9v batteri i hver enhet