

Overgangsskjøt 3-1 leder PEX-PEX med skruskjøtehylder 12-24 kV

Brukes for skjøting av 3-leder kabel til 1-leder kabler. Er egnet for PEX- og andre plastisolerte kabler. Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.



Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.

Settet er komplett for skjøting av 3 faser.

Elnummer	Produktnavn	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Tverrsnitt 36 kV
1165460	Overgangsskjøt 24kV 3-1L 16-95mm ² Varmkrymp PEX-PEX med skjøtehylse	50-95 mm ²	16-95 mm ²	
1165461	Overgangsskjøt 24kV 3-1L 50-150mm ² Varmkrymp PEX-PEX med skjøtehylse	95-150 mm ²	50-150 mm ²	
1165462	Overgangsskjøt 24kV 3-1L 95-240mm ² Varmkrymp PEX-PEX med skjøtehylse	150-240 mm ²	95-240 mm ²	