

<b>Produktnavn</b>	Distribusjons block Skinne Cu 10x(1x25), 7 avganger
<b>EI nummer</b>	1221594
<b>Produkttype</b>	MDB 400 FBB
<b>GTIN</b>	7070701310510
<b>ETIM-klasse</b>	EC000447



## PRODUKTBESKRIVELSE

MDB distribusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.

Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).

Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm<sup>2</sup>.

Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.

MDB 400 FBB, 1-polet distribusjons blokk for inngående fleksibel Cu skinne 10x (1x25)/utgående 4x Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup> og 3x Cu 6-50 mm<sup>2</sup>. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. Cu skinne = 6Nm 2,5-35 mm<sup>2</sup> = 6Nm og 6-50 mm<sup>2</sup> = 10 Nm.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	100 mm
<b>Høyde</b>	51 mm
<b>Bredde</b>	51 mm
<b>Vekt</b>	247 g

